

wireless alarm

ชุดกันขโมยบ้านไร้สาย

CCS

มีดีใหม่ของระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ:

เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายครอบคลุมความปลอดภัย

ชุดกันขโมยไร้สาย เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย ที่ไม่ต้องการเดินสายใดๆ ภายในบ้าน คุณสามารถติดตั้งด้วยตนเองได้ พร้อมคู่มือภาษาไทย ใช้งานง่าย ทนทาน รูปทรงสวยงาม คุณสมบัติน่าทึ่งในระบบ กันขโมย จากเราเพื่อความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ของท่าน

เหมาะสำหรับ.. บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด อพาร์ทเม้น บังกะโล โรงแรม

PRO Series

Model: CMPL-7001

The CML-7001 of wireless security system with 16 programmable zones offers you a combination of security, wireless convenience, easy installation. With 16 LED display and a large events log, the CML-7001 is ideally suited for mid-size and small commercial or residential installations.

มีดีใหม่ของ Alarm HIP

- เป็นระบบรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย ซึ่งช่วยเรื่องการติดตั้ง และใช้งาน
- เปิด-ปิดระบบ ด้วย Keypag, Remote, โทรศัพท์
- แผงควบคุมแสดงผลด้วยจอ LED พร้อมปุ่มกดควบคุม
- สามารถโทรสั่ง เปิด-ปิด ระบบได้ และตั้งเวลา เปิด-ปิด ระบบได้ 3 ช่วงเวลา
- มี โฆษณาไร้สายสำหรับชีวิตแม่เหล็ก ตัวจับการเคลื่อนไหว (PIR) ตัวจับควัน (SMOKE) ฯลฯ
- สามารถส่งงานและแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์
- สามารถบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ย้อนหลังได้
- มีไซเรน 85 เดซิเบลอยู่ภายในแผงควบคุม
- มีแบตเตอรี่สำรอง (Battery Backup) ที่ชาร์จไฟได้ (rechargeable) เพื่อให้ระบบทำงานได้แม้ไฟดับ
- มีนาฬิกาแสดงเวลาบนแผงควบคุม
- แผงควบคุมสามารถใช้งานเป็นโทรศัพท์ (speaker phone) ได้
- มีอุปกรณ์เสริมที่เป็นระบบไร้สายได้เลือกสรร

Features

- 16 programmable wireless zones: compatible with wireless detectors
- at most 5 remote controllers to arm/disarm
- Wireless learning code, easy operation
- 6 alarm telephone numbers: 2 for receiving centre and 4 for private telephones
- Option to whether send alarm to receiving centre or not
- Communication protocol: ADMECO 4+1/Contact ID.
- Dial to receiving centre, personal cell phone and fix telephone to alarm
- Remote control through telephone
- Bell output, buzzer indication
- Bell callback function
- Three passwords: 1 user code+1 duress code +1 operation password
- Restore user password and operation password to factory default by wire jumper
- Restore system parameter to factory default via program setting
- 250 events record
- System Self-checking
- Bypass direction
- Anti-tamper function of control panel
- Malfunction alarms for AC power loss, battery low-voltage and telephone line loss

Technical Parameters

| | |
|---|--|
| Power adapter working voltage: | 100V - 240V AC |
| wired zone requirements: | connect to 2.2K resistance. (1.8K-2.2K, recommended to 2.2K) |
| Operating temperature: | -10 °C +55 °C |
| Operating voltage of the control panel: | 12 VDC |
| Static operating current: | <=70mA |
| Bell output current: | <=400mA |
| Dimension: | 250*150*45mm |

